

Öncelikle **KCM** cihazlarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazınıza takmak için hangi operatörün sim kartını aldıysanız, sadece onunla ilgili açıklama kısmını okuyunuz.

HAZIRLIK

Lütfen sim kartınızın **pin kodunu** kaldırarak, içerisinde hiçbir numara kalmayacak şekilde sim kartta kayıtlı numaralar varsa silip temizleyin.

KARTINIZ TURKCELL İSE:

1. Genel Bakış

Bu sistemde kapı, SIM kart telefon rehberinde “KCM.” ön ekiyle kayıtlı numaralardan gelen arama veya SMS ile açılır. Numara ekleme ve silme işlemleri, sisteme SMS göndererek uzaktan yapılır. İki tip yetki vardır:

- ADMIN (en fazla 2 adet) — kullanıcı ekleyip silebilir, sistem durumunu sorgulayabilir.
- KULLANICI (en fazla 99 adet) — sadece arama/SMS ile kapıyı açabilir, yönetim yetkisi yoktur.

Admin ekleme/silme işlemleri her zaman **MASTER ŞİFRE** (12345) gerektirir. Kullanıcı ekleme/silme ve durum sorgusu ise sadece kayıtlı admin numaralarından kabul edilir.

3. Komut Özeti

İşlem	SMS Komutu	Kim Gönderebilir
Admin 1 kaydet(YÖNETİCİ 1)	KCM.ADMIN.1.KAYDET. (05326072190).12345	YÖNETİCİ (NUMARA ÖRNEKTİR)
Admin 2 kaydet(YÖNETİCİ 2)	KCM.ADMIN.2.KAYDET. (05056072190).12345	YÖNETİCİ (NUMARA ÖRNEKTİR)
Admin 1 sil (YÖNETİCİ 1)	KCM.ADMIN.1.SIL.12345	Herkes (şifre şart)
Admin 2 sil (YÖNETİCİ 2)	KCM.ADMIN.2.SIL.12345	Herkes (şifre şart)
USER KAYDETME (KULLANICI)	KCM.USER.KAYDET.001.(05325556699)	Sadece Admin 1-2 EKLEYİP-SİLER
USER SİLME (KULLANICI)	KCM.USER.SIL.001	Sadece Admin 1-2 EKLEYİP-SİLER
Durum sorgusu	DURUM	Sadece Admin ½ SORGULAR

ÖRNEK1(KULLANICI SİLME): TOPLAMDA 90 KULLANICI VAR SİZ 22. KİŞİYİ SİLMEK İSTİYORSUNUZ ADMIN KİŞİSİ CİHAZA **KCM.USER.SIL.022** YAZIP SMS ATARSA BU KİŞİ SİLİNİR VE SİZE **KULLANICI KAYDI SİLİNDİ** DİYE SMS ATAR.

ÖRNEK2(KULLANICI KAYDETME): TOPLAMDA 90 KULLANICI VAR SİZ 91. KİŞİYİ EKLEMEK İSTİYORSUNUZ ADMIN KİŞİSİ CİHAZA **KCM.USER.KAYDET.091.(05059449566)** YAZIP SMS ATARSA BU KİŞİ SİLİNİR VE SİZE **KULLANICI 091 KAYDEDİLDİ 05059449566** DİYE SMS ATAR.

KARTINIZ TURK TELEKOM İSE:

1. Genel Bakış

Bu sistemde kapı, SIM kart telefon rehberinde “KCM.” ön ekiyle kayıtlı numaralardan gelen arama veya SMS ile açılır. Numara ekleme ve silme işlemleri, sisteme SMS göndererek uzaktan yapılır. İki tip yetki vardır:

- ADMIN (en fazla 2 adet) — kullanıcı ekleyip silebilir, sistem durumunu sorgulayabilir.
- KULLANICI (en fazla 99 adet) — sadece arama/SMS ile kapıyı açabilir, yönetim yetkisi yoktur.

Admin ekleme/silme işlemleri her zaman **MASTER ŞİFRE** (12345) gerektirir. Kullanıcı ekleme/silme ve durum sorgusu ise sadece kayıtlı admin numaralarından kabul edilir.

3. Komut Özeti

İşlem	SMS Komutu	Kim Gönderebilir
Admin 1 kaydet(YÖNETİCİ 1)	KCM.ADMIN.1.KAYDET. (+905326072190).12345	YÖNETİCİ (NUMARA ÖRNEKTİR)
Admin 2 kaydet(YÖNETİCİ 2)	KCM.ADMIN.2.KAYDET. (+905056072190).12345	YÖNETİCİ (NUMARA ÖRNEKTİR)
Admin 1 sil (YÖNETİCİ 1)	KCM.ADMIN.1.SIL.12345	Herkes (şifre şart)
Admin 2 sil (YÖNETİCİ 2)	KCM.ADMIN.2.SIL.12345	Herkes (şifre şart)
USER KAYDETME (KULLANICI)	KCM.USER.KAYDET.001.(+905325556699)	Sadece Admin 1-2 EKLEYİP-SİLER
USER SİLME (KULLANICI)	KCM.USER.SIL.001	Sadece Admin 1-2 EKLEYİP-SİLER
Durum sorgusu	DURUM	Sadece Admin ½ SORGULAR

ÖRNEK1(KULLANICI SİLME): TOPLAMDA 90 KULLANICI VAR SİZ 22. KİŞİYİ SİLMEK İSTİYORSUNUZ ADMIN KİŞİSİ CİHAZA **KCM.USER.SIL.022** YAZIP SMS ATARSA BU KİŞİ SİLİNİR VE SİZE **KULLANICI KAYDI SİLİNDİ** DİYE SMS ATAR.

ÖRNEK2(KULLANICI KAYDETME): TOPLAMDA 90 KULLANICI VAR SİZ 91. KİŞİYİ EKLEMEK İSTİYORSUNUZ ADMIN KİŞİSİ CİHAZA **KCM.USER.KAYDET.091.(+905059449566)** YAZIP SMS ATARSA BU KİŞİ SİLİNİR VE SİZE **KULLANICI 091 KAYDEDİLDİ** **+905059449566** DİYE SMS ATAR.

KARTINIZ VODAFONE İSE:

1. Genel Bakış

Bu sistemde kapı, SIM kart telefon rehberinde “KCM.” ön ekiyle kayıtlı numaralardan gelen arama veya SMS ile açılır. Numara ekleme ve silme işlemleri, sisteme SMS göndererek uzaktan yapılır. İki tip yetki vardır:

- ADMIN (en fazla 2 adet) — kullanıcı ekleyip silebilir, sistem durumunu sorgulayabilir.
- KULLANICI (en fazla 99 adet) — sadece arama/SMS ile kapıyı açabilir, yönetim yetkisi yoktur.

Admin ekleme/silme işlemleri her zaman **MASTER ŞİFRE** (12345) gerektirir. Kullanıcı ekleme/silme ve durum sorgusu ise sadece kayıtlı admin numaralarından kabul edilir.

3. Komut Özeti

İşlem	SMS Komutu	Kim Gönderebilir
Admin 1 kaydet(YÖNETİCİ 1)	KCM.ADMIN.1.KAYDET. (+905326072190).12345	YÖNETİCİ (NUMARA ÖRNEKTİR)
Admin 2 kaydet(YÖNETİCİ 2)	KCM.ADMIN.2.KAYDET. (+905056072190).12345	YÖNETİCİ (NUMARA ÖRNEKTİR)
Admin 1 sil (YÖNETİCİ 1)	KCM.ADMIN.1.SIL.12345	Herkes (şifre şart)
Admin 2 sil (YÖNETİCİ 2)	KCM.ADMIN.2.SIL.12345	Herkes (şifre şart)
USER KAYDETME (KULLANICI)	KCM.USER.KAYDET.001.(+905325556699)	Sadece Admin 1-2 EKLEYİP-SİLER
USER SİLME (KULLANICI)	KCM.USER.SIL.001	Sadece Admin 1-2 EKLEYİP-SİLER
Durum sorgusu	DURUM	Sadece Admin ½ SORGULAR

ÖRNEK1(KULLANICI SİLME): TOPLAMDA 90 KULLANICI VAR SİZ 22. KİŞİYİ SİLMEK İSTİYORSUNUZ ADMİN KİŞİSİ CİHAZA KCM.USER.SIL.022 YAZIP SMS ATARSA BU KİŞİ SİLİNİR VE SİZE KULLANICI KAYDI SİLİNDİ DİYE SMS ATAR.

ÖRNEK2(KULLANICI KAYDETME): TOPLAMDA 90 KULLANICI VAR SİZ 91. KİŞİYİ EKLEMEK İSTİYORSUNUZ ADMİN KİŞİSİ CİHAZA KCM.USER.KAYDET.091.(05059449566) YAZIP SMS ATARSA BU KİŞİ SİLİNİR VE SİZE KULLANICI 091 KAYDEDİLDİ 05059449566 DİYE SMS ATAR.

7. Güvenlik Uyarıları

- Master şifreyi (12345) sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşın — bu şifreyi bilen herkes admin ekleyip sistemi ele geçirebilir.
- Kullanıcı ekleme/silme komutları sadece admin numaralarından kabul edilir; admin olmayan biri bu komutları gönderirse “YETKİNİZ YOK.” yanıtı alır.
- Bir admin numarasını kaybederseniz (telefon değişikliği vb.), diğer admin numarasından veya master şifre ile o admini silip yeniden kaydedebilirsiniz.

• 8. Sık Karşılaşılan Sorunlar

Belirti	Olası Neden / Çözüm
Kayıt SMS'i gönderdim, onay SMS'i gelmedi	GSM sinyali zayıf olabilir; SMS merkezi numarasını ve şebeke çekimini kontrol edin.
Kullanıcı arıyor ama kapı açılmıyor	Numara, o operatörün gönderdiği CLIP formatıyla eşleşmiyor olabilir (bkz. Bölüm 2). Numarayı doğru formatta yeniden kaydedin.
“YETKİNİZ YOK.” yanıtı alıyorum	Gönderdiğiniz numara admin olarak kayıtlı değil. DURUM sorgusuyla kaç admin kayıtlı olduğunu kontrol edin.
“YETKİSİZ İŞLEM (ŞİFRE HATALI).”	Admin komutuna master şifreyi (12345) eklemeyi unutmuşsunuzdur.
“KAYIT BULUNAMADI.”	Silmeye çalıştığınız numara zaten kayıtlı değil.

BAĞLANTI ŞEMASI

